

## Associazione schede Z-Wave da SideraHome

L'interfaccia di gestione SideraHome del Sistema UNA Automation consente l'associazione di nuove schede Z-Wave Zoe e Zula. **Attenzione:** l'aggiunta di nuove schede si configura come modifica dell'impianto elettrico e va eseguita solo da un tecnico specializzato.

1. Collegare le schede Z-Wave secondo le istruzioni specifiche da manuale di installazione, e fornire tensione all'impianto.
2. Collegarsi alla stessa rete locale dell'impianto e individuare l'indirizzo IP della scheda Vesta2-ZW o della scheda Vesta2 equipaggiata con Z-Clavis, quindi accedere a **SideraHome**. In alternativa, accedere all'impianto dall'app **UNAMobile**.
3. Cliccare sull'icona **SISTEMA** raggiungibile dal menù. Nella sezione **DISPOSITIVI**, cliccare la voce **PROSEGUI** e dall'elenco schede cliccare su **GESTISCI\***.
4. Seguire la procedura guidata per **includere nuovi nodi** (schede), escluderli, o rimappare i collegamenti. Tale operazione consente la sola associazione delle nuove schede all'impianto per testarne il collegamento e utilizzo in modalità base. **Per le configurazioni avanzate, è necessario utilizzare il software installatore LAPIS.**

\*Se la voce **GESTISCI** è assente, contattare il proprio installatore.



Scarica l'app UNA Mobile per sistemi iOS e Android

